

**VŽDY
BEZPEČNĚ**



GS-503

DETEKTOR KOUŘE

Napájení baterií

NÁVOD OBSLUHY A MONTÁŽE :

INSTALACE:


Detektor kouře GS-503 musí být instalován v místnosti, kde se s největší pravděpodobností obdrží potenciální nebezpečí požáru. Při výběru místa instalace se ujistěte, zda zvukový alarm je zřetelně slyšet i do ostatních prostor budovy. V ideálním případě by zařízení mělo být instalováno na strop.

1. Oddělte základnu (obr. 1, bod 1) z těla přístroje (obr. 1, bod 2) otočením v opačném směru hodinových ručiček.
2. Vložte do zařízení napájecí baterie 9V typu 6LR61 (obr. 2, bod 1).
3. Otestujte zařízení stisknutím tlačítka na krytu (obr. 3, bod 1) po dobu několika sekund. Když slyšíte přerušovaný zvuk z reproduktoru jednotky, můžete přst uvolit. Přítomnost řady několika zvuku reproduktoru indikuje správný provoz.
4. Nainstalujte zařízení na strop. K tomu je třeba nejprve připojit upevňovací základnu ke stropu, pomocí hmoždinek a upevňovacích šroubů (zařízení v ceně). Použijte dva montážní otvory v základně. Pak připojte tělo přístroje zasunutím dvou západek na obvodu základny (obr. 4, bod 1) do tří podélných otvorů v základně (obr. 4, bod 2). Otočt tělo ve směru hodinových ručiček.

UPOZORNĚNÍ:

- Nenahrazujte žádné prvky v přístroji, s výjimkou baterie. Pokud budete mít jakékoliv problémy, obraťte se na dodavatele zařízení.
- Neinstalujte přístroj v místech s vysokou vlhkostí nebo prašností.
- Zařízení musí být instalováno v místnostech již hotové a vymalované.
- Přístroj by měl být instalován ve vzdálenosti nejméně 1,5 m od ventilátoru klimatizace.
- Doporučujeme testování zařízení nejméně 1 do měsíce.
- V případě, že v zařízení se objeví čas od času jednotlivé signály zvuku, znamená to nízký stav baterie. Vyměnit baterii.

Přístroj je vybaven výstupním relé s maximálním proudem zatížení kontaktů 1A, takže můžete zařízení připojit k centrále zabezpečení. Pro správné připojení, se musíte nejprve seznámit s technickými specifikacemi alarmového systému. V závislosti jaké jsou vstupy na ovládacím panelu pro připojení, které mají být použity kontakty relé N.C. (normálně zavřený), nebo kontakt N.O. (Normálně otevřený) - viz obr 5 nebo obr. 6.



Rys. 1




Rys. 2
Obr. 2




Obr. 3



Obr. 4



Obr. 5



Obr. 6

Výrobek je dodáván s 24-měsíční zárukou vypočtené od data zakoupení zboží. Záruka je platná pouze s originálním dokladem o nákupu (doručení, faktura, atd.). Škody způsobené povodněmi výrobku se nevztahuje záruka.

**GS-503**

DETEKTOR KOUŘE

Přístroj je určen pro monitorování uzavřených prostor na přítomnost kouře a upozorní výskyt takovou hrozbou. Je vybaven vysoce kvalitním foto-optickým snímačem. Jsou montovány na stropě chráněných prostorů. Má reléový výstup.

Pokud je detekována hrozba (kouř), detektor okamžitě aktivuje:

- Akustický alarm s intenzitou více než 85 dB,
- Optická signalizace - červená dioda LED

Přístroj má testovací tlačítko pro kontrolu správné funkce. Má také systém kontroly stavu nabití baterie. Nízký stav baterie je signalizována jedním krátkým pípnutím, objeví se v intervalech cca. 1 minutu.

- **Signalizace zvuková a vizuální**
- **Speciální testovací tlačítko**
- **Signalizace nízkého stavu baterie**
- **Výstup pro alarmovou centrálu**



Technická data

Napájení:	9V DC z baterie typu 6LR61
Odběr proudu v pohotov. režimu:	10µA
Odběr proudu v režimu alarmu:	ok. 30mA
Relé výstup:	kontakt NO/NC max 230V/1A
Uroveň zvuku alarmu:	≥ 85 dB
Pracovní teplota:	-10°C...+40°C
Rozměry (průměr x výška):	107mm x 35 mm
Hmotnost:	110 g (bez baterie)



Likvidovat použitých elektrických a elektronických zařízení nemůže být uložen (hozen) společně s komunálním odpadem z domácností. Aby se zabránilo možnému poškození životního prostředí nebo lidské zdraví, je nutné nosit přístroj skladovat v určených oblastech. Pro informace o tom, kde a jak bezpečně skladování použitého produktu obraťte se na místní úřady nebo společnost zabývající se recyklací odpadu.



Informace o místech sběru odpadu z elektrických a elektronických zařízení lze nalézt na ElektroEko organizace elektrická zařízení a Electric SA <http://www.elektroeko.pl>

nr rej. GIOŚ: E0011703W

KOMFORT**BEZPEČNOST****VYSOKÁ****KVALITA**